

Servizi classe 5 per la clientela residenziale

AAB *Absent Subscriber*

Il cliente attiva il servizio AAB quando desidera deviare le chiamate entranti verso un messaggio vocale che recita «Il cliente da lei chiamato in questo momento è assente».

Se il servizio è attivo, alla ricezione di eventuali chiamate l'apparecchio non squillerà, ma sarà comunque possibile effettuare chiamate uscenti.

Il messaggio di utente assente non può essere personalizzato dal cliente.

Attivazione	Disattivazione	Verifica	Switch
*24#	#24#	*#24#	**24#

ACR *Anonymous Call Rejection*

Il cliente attiva il servizio ACR se non desidera ricevere chiamate da utenti anonimi (apparecchio per cui è stata disabilitata la visualizzazione del numero chiamate). Se il servizio è attivo, le chiamate provenienti da utenti anonimi saranno dirottate automaticamente verso un messaggio vocale che recita «Il destinatario non accetta chiamate anonime. Per portare a termine la chiamata, arrivare la visualizzazione del numero telefonico». L'apparecchio telefonico chiamato non squillerà.

Attivazione	Disattivazione	Verifica	Switch
*82#	#82#	*#82#	**82#

CFB *Call Forwarding on Busy*

Il cliente attiva questo servizio per inoltrare le chiamate in ingresso verso un numero preimpostato quando il suo telefono è occupato.

Nelle sequenze riportare sotto con (NUM) si intende il numero di telefono verso cui inoltrare le chiamate.

Attivazione	Disattivazione	Verifica	Switch
69(NUM)#	#69#	*#69#	**69#

CFNR *Call Forwarding on No Reply*

Il cliente attiva questo servizio per inoltrare le chiamate in ingresso verso un numero preimpostato quando non si risponde entro un certo tempo.

Nelle sequenze riportare sotto con (NUM) si intende il numero di telefono verso cui inoltrare le chiamate e con (TIMER) il numero di secondi trascorsi i quali la chiamata viene inoltrata.

Attivazione	Disattivazione	Verifica	Switch
61(NUM)*(TIMER)#	#61#	*#61#	**61#

CFU *Call Forwarding Unconditional*

Il cliente attiva questo servizio per inoltrare automaticamente tutte le chiamate in ingresso verso un numero preimpostato.

Nelle sequenze riportare sotto con (NUM) si intende il numero di telefono verso cui inoltrare le chiamate.

Attivazione	Disattivazione	Verifica	Switch
21(NUM)#	#21#	*#21#	**21#

CLIP *Calling Line Identity Presentation*

Questo servizio mostra sul display del telefono del cliente il numero telefonico chiamante. Il servizio è attivato automaticamente ed è disponibile solamente sui telefoni analogici predisposti e per le chiamate per le quali il chiamante non ha impostato il servizio CLIR.

Il cliente non ha necessità di effettuare alcun settaggio.

CLIR *Calling Line Identity Restriction*

Il cliente attiva questo servizio per non permettere al chiamato di vedere il proprio numero telefonico sul display del telefono. Se questo servizio è disabilitato, ogni apparecchio chiamato da un cliente e predisposto per questa funzione, mostra sul display il numero del chiamante.

Attivazione	Disattivazione	Verifica	Switch
*31#	#31#	*#31#	**31#

LOCK *LOCKed terminal*

Il cliente attiva il servizio LOCK quando desidera impedire ogni chiamata in uscita dalla propria linea telefonica.

Nelle sequenze riportate sotto con (CODE) si intende il codice segreto a quattro cifre per l'attivazione/disattivazione del servizio.

Il codice di default è **0000**

Attivazione	Disattivazione	Verifica	Modifica codice segreto
33(CODE)#	#33*(CODE)#	*#33#	*33*(OLD CODE)*(NEW CODE)#

SCRL *SCReening List*

Il cliente attiva il servizio SCRL per bloccare le chiamate in uscita verso alcune direttrici o numeri telefonici (black list), oppure per abilitare solo le chiamate in uscita verso alcune direttrici o numeri telefonici (white list).

Nelle sequenze riportate sotto con (CODE) si intende il codice segreto a quattro cifre per l'attivazione/disattivazione del servizio. Il codice di default è **0000**.

Con (NUMBER) si intende un numero telefonico o un prefisso da abilitare (white list) o inibire (black list).

Black List

Attivazione	Inserimento numeri nella lista	Svuotamento lista
341(CODE)#	*341*(CODE)*(NUMBER)#	#341*(CODE)#

White List

Attivazione	Inserimento numeri nella lista	Svuotamento lista
342(CODE)#	*342*(CODE)*(NUMBER)#	#342*(CODE)#

Procedure comuni a White List e Black List

Disattivazione	Verifica	Modifica codice segreto
#34*(CODE)#	*#34*(CODE)#	*34*(OLD CODE)*(NEW CODE)#